

Konfigureringspaket med USB-anslutning för INORs omvandlare



ICON



ICON är ett komplett paket för PC-konfigurering av alla INORs omvandlare med undantag för Meso-H/-HX/-L.

ICON innehåller USB-Interface, nödvändiga kablar och en uppdaterad programvara – ConSoft.


Kommunikationen med den anslutna omvandlaren upprättas automatiskt utan problem med att ställa in rätt kommunikationsport i ansluten PC.

- USB-kommunikation
- Automatisk inställning av kommunikationsport
- Snabb uppstart tack vare automatisk identifiering av omvandlartyp
- LED-indikeringar på USB-Interfacet visar kommunikationsstatus
- Enkel installation av konfigureringsprogrammet ConSoft och drivrutinen för USB-Interfacet
- Bruksanvisning och installationsguide ingår (på USB-minne)
- Fri nedladdning av konfigureringsprogrammet ConSoft och programvaran för USB-Interfacet från vår hemsida


Specifikation:

Ingång (PC till USB-Interface)	USB-kabel
Utgång (USB-Interface till omvandlare)	Sortiment av anslutningskablar
Spänningsmatning	Från USB-porten
Omgivningstemperatur	
Drift	0 till 50 °C / 32 till 122 °F
Lagring	-20 till 70 °C / -4 till 140 °F
Fuktighet	0 till 90 % RH
Galvanisk isolation	1500 VAC
USB-kompatibilitet	USB v.1.1 och USB v.2.0
Systemkrav	
Windows	2000 (SP3), XP (SP2+), Vista, Windows 7
Skärmupplösning	Min. 800 x 600
Hårddiskutrymme	50 MB


Anslutningskablar




PC till
USB-Interface
Art. Nr.
70KAB49817




USB-Interface till
IPAQ C201
MiniPAQ-HLP/-L
IPAQ C520/C520X
IPAQ R520/R520X
Art. Nr.
70KAB49717



USB-Interface till
IPAQ-Hplus/-Lplus
IPAQ-21L/-22L/
-21LX/-22LX
ProfilPAQ-H/-HX/-L
Art. Nr.
70KAB49718




USB-Interface till
IPAQ-L/-LX
IPAQ-4L
Art. Nr.
70KAB49719



USB-Interface till
IPAQ-H/-HX
Art. Nr.
70KAB49726

USB-Interface



Art. Nr.
70USB10001

mm/tum

Beställningsinformation

ICON Kompl. konfigureringspaket	70CFGUS001
Separata delar	Se ovan